

LED himmennin/vastaanotin PERFECT LANGATON RF/WIFI 4-kanavainen 12-36VDC 4A (CCT, RGBW)



Sähkönumero:4018817

CCT ja RGB ohjaukseen

4 kanavaa, myös perus LEDeille

12-36V jännitteelle

4A per kanava

Tuotekoodi: 118103

Tuotekuvaus

Langattomat FTLIGHT Perfect ohjaimet ja vastaanottimet. LED-nauhojen, muuntajien/valaisimien ohjaukseen

- LED-nauhojen ohjaus jännite (Input): 12 - 36V
- 230V triac ja on/off vastaanottimet muuntajien ohjaukseen
- Kotelointiluokka: IP20
- Kehys ja runko: lasi / muovi
- Painonapit sopivat myös EXXACT kehyksiin, mukana aina lasikehys

Kytkeyn Ledin langattomaan ohjaamiseen tarvitset aina vastaanottimen ja lähettimen.

Yhdellä (1) lähettimellä voidaan ohjata enintään kahdeksaa (8) vastaanotinta.

Langattomat ohjaimet (lähettimet)

4018819 (118505) Painonappi, yksiosainen valkoinen

4018820 (118506) Painonappi, kaksiosainen valkoinen

4018861 (118515) Painonappi, kaksiosainen musta

4018821 (118507) Pyöritettävä himmennin

4018822 (118102) Himmennin / nappi magneetilla

4018823 (118104) 4 kanavainen kaukosäädin (himmennys, Single Color)

4018824 (118119) 4 kanavainen kaukosäädin (CCT)

4018825 (118219) 4 kanavainen kaukosäädin (RGBW)

Triac vastaanottimet 230V:

4018827 (118701) Triac to push dim. RF- vastaanotin (Input: 230V)

4018864 (118703) On/off RF-vastaanotin (Input: 230V)

Vastaanottimet

4018816 (118101) 1 kanavainen (12-36V) 8A

4018817 (118103) 4 kanavainen (12-36V) 4A (CCT & RGBW)

4018818 (118203) 4 kanavainen (12-36V) 8A (CCT & RGBW)