

LED himmennin/vastaanotin PERFECT LANGATON RF/WIFI 4-kanavainen 12-36VDC 8A (CCT / RGBW)

Sähkönumero:4018818
CCT ja RGB ohjaukseen
4 kanavaa, myös perus LEDeille
12-36V jännitteelle
8A per kanava

Tuotekoodi: 118203

Tuotekuvaus

Langattomat FTLIGHT Perfect ohjaimet ja vastaanottimet. LED-nauhojen, muuntajien/valaisimien ohjaukseen

- LED-nauhojen ohjaus jännite (Input): 12 - 36V
- 230V triac ja on/off vastaanottimet muuntajien ohjaukseen
- Kotelointiluokka: IP20
- Kehys ja runko: lasi / muovi
- Painonapit sopivat myös EXXACT kehyksiin, mukana aina lasikehys

Kytketyn Ledin langattomaan ohjaamiseen tarvitset aina vastaanottimen ja lähettimen.
Yhdellä (1) lähettimellä voidaan ohjata enintään kahdeksaa (8) vastaanotinta.

Langattomat ohjaimet (lähettimet)
4018819 (118505) Painonappi, yksiosainen valkoinen
4018820 (118506) Painonappi, kaksiosainen valkoinen
4018861 (118515) Painonappi, kaksiosainen musta
4018821 (118507) Pyöritettävä himmennin
4018822 (118102) Himmennin / nappi magneetilla
4018823 (118104) 4 kanavainen kaukosäädin (himmennys, Single Color)
4018824 (118119) 4 kanavainen kaukosäädin (CCT)
4018825 (118219) 4 kanavainen kaukosäädin (RGBW)

Triac vastaanottimet 230V:
4018827 (118701) Triac to push dim. RF- vastaanotin (Input: 230V)
4018864 (118703) On/off RF-vastaanotin (Input: 230V)

Vastaanottimet
4018816 (118101) 1 kanavainen (12-36V) 8A
4018817 (118103) 4 kanavainen (12-36V) 4A (CCT & RGBW)
4018818 (118203) 4 kanavainen (12-36V) 8A (CCT & RGBW)